

# サージ吸収トランス

# SURGE PROTECT TRANSFORMERS

**VS series**

サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護

IP2X対応

## 单相 複巻

サージ吸収素子・コンデンサー  
静電シールド・電流ヒューズ内蔵



### VS 100-110V-F-100~220V-E

品番	仕様			ヒューズ(A)	端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量			W	D	H	A	B	C	E	F				
VS-1150	110V	110V	50VA	2	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	
VS-11100			100VA	3	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	
VS-11200	100V	100V	200VA	5	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	
VS-11300			300VA	7	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	
VS-11500	0	0	500VA	10	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	
VS-11750			750VA	15	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	
VS-111K	F	E	1kVA	20	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	


### VS 200-220V-F-100~220V-E

VS-2150	220V	110V	50VA	1	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	
VS-21100			100VA	2	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	
VS-21200	200V	100V	200VA	3	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	
VS-21300			300VA	4	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	
VS-21500	0	0	500VA	7	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	
VS-21750			750VA	8	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	
VS-211K	F	E	1kVA	10	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	
VS-2250	220V	220V	50VA	1	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	
VS-22100			100VA	2	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	
VS-22200	200V	200V	200VA	3	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	
VS-22300			300VA	4	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	
VS-22500	0	0	500VA	7	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	
VS-22750			750VA	8	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	
VS-221K	F	E	1kVA	10	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし) ● LED(通電表示)付も製作可

- 誘導雷の電源回路保護
- 誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収
- 電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収
- 静電気による放電の阻止
- 変圧器及び周辺機器の保護

#### 電流ヒューズ



#### 形状・寸法図 UP形 (ねじアップ式端子台)

