

サージ吸収トランス


SURGE PROTECT TRANSFORMERS

VSseries

サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護

IP2X対応

単相 複巻

サージ吸収素子・コンデンサー
静電シールド・電流ヒューズ内蔵

VS 100・110V-F-100~220V-E

品番	仕 様			端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重 量	本体価格	
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H	A	B	C	E	F					
VS-1150	110V 100V 0 F	110V 100V 0 E	50VA	2●	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	8,800
VS-11100			100VA	3●	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	9,600
VS-11200			200VA	5●	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	12,100
VS-11300			300VA	7●	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	15,200
VS-11500			500VA	10●	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	21,000
VS-11750			750VA	15●	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	27,300
VS-111K			1kVA	20●	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	32,900
VS-1115K			1.5kVA	30●	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	44,300
VS-112K			2kVA	30●	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	51,900
VS-1250	110V 100V 0 F	220V 200V 0 E	50VA	2●	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	8,800
VS-12100			100VA	3●	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.8kg	9,600
VS-12200			200VA	5●	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	12,100
VS-12300			300VA	7●	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	15,200
VS-12500			500VA	10●	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	21,000
VS-12750			750VA	15●	UP	146	152	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	27,300
VS-121K			1kVA	20●	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	32,900
VS-1215K			1.5kVA	30●	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	44,300
VS-122K			2kVA	30●	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	51,900

VS 200・220V-F-100~220V-E

VS-2150			50VA	1●	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	8,800
VS-21100			100VA	2●	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	9,600
VS-21200	220V	110V	200VA	3●	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	12,100
VS-21300	┆	┆	300VA	4●	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	15,900
VS-21500	200V	100V	500VA	7●	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	21,000
VS-21750	┆	┆	750VA	8●	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	27,300
VS-211K	0	0	1 kVA	10●	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	32,900
VS-2115K	┆	┆	1.5 kVA	15●	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	44,300
VS-212K	F	E	2 kVA	20●	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	51,900
VS-213K			3 kVA	30●	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	79,700
VS-2250			50VA	1●	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	8,800
VS-22100	220V	220V	100VA	2●	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	9,600
VS-22200	┆	┆	200VA	3●	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	12,100
VS-22300	200V	200V	300VA	4●	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	15,200
VS-22500	┆	┆	500VA	7●	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	21,000
VS-22750	0	0	750VA	8●	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	27,300
VS-221K	┆	┆	1 kVA	10●	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	32,900
VS-2215K	F	E	1.5 kVA	15●	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	44,300
VS-222K			2 kVA	20●	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	51,900
VS-223K			3 kVA	30●	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	79,700

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

● LED(通電表示)付も製作可

形状・寸法図 UP形(ねじアップ式端子台)

- 誘導雷の電源回路保護
- 誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収
- 電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収
- 静電気による放電の阻止
- 変圧器及び周辺機器の保護

電流ヒューズ

