




受注生産品

屋内専用ケース

三相 複巻

乾式 A種、B種、F種、H種
屋内専用ケース入り
500VA～500kVA



塗装色：マンセル 5Y7/1

3SK 指定電圧 — 指定電圧														
品番	仕 様			ケース 形 状	端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重 量
	1 次電圧	2 次電圧	容 量			W	D	H	A	B	C			
3SK-500	電圧はご指示下さい		500VA	BK-3	V	270	250	220	248	200	6×12		A	約15kg
3SK-1K			1 kVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ		A	約28kg
3SK-1.5K			1.5 kVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ		A	約34kg
3SK-2K			2 kVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ		B	約38kg
3SK-3K			3 kVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12φ		B	約43kg
3SK-4K			4 kVA	BK-4	V	290	360	400	235	310	12φ		B	約53kg
3SK-5K			5 kVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ		B	約71kg
3SK-6K			6 kVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ		B	約79kg
3SK-7K			7 kVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ		B	約83kg
3SK-8K			8 kVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ		B	約88kg
3SK-10K			10 kVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12φ		B	約102kg
3SK-12K			12 kVA	BK-6	V	410	500	550	350	440	14φ		F	約120kg
3SK-15K			15 kVA	BK-6	V	410	500	550	350	440	14φ		F	約125kg
3SK-20K			20 kVA	BK-6.5	UP	410	500	710	350	440	14φ		H	約161kg
3SK-25K			25 kVA	BK-6.5	UP	410	500	710	350	440	14φ		H	約178kg
3SK-30K			30 kVA	BK-7	KT	630	490	525	560	430	16φ		H	約210kg
3SK-35K			35 kVA	BK-7	KT	630	490	525	560	430	16φ		H	約215kg
3SK-40K			40 kVA	BK-7	KT	630	490	525	560	430	16φ		H	約265kg
3SK-50K			50 kVA	BK-8	KT	770	650	695	660	550	16φ		H	約290kg
3SK-60K			60 kVA	BK-8	KT	770	650	695	660	550	16φ		H	約380kg
3SK-70K			70 kVA	BK-8	KT	770	650	695	660	550	16φ		H	約390kg
3SK-80K			80 kVA	BK-8	KT	770	650	695	660	550	16φ		H	約410kg
3SK-100K			100kVA	BK-8	KT	770	650	695	660	550	16φ		H	約480kg
3SK-150K			150kVA	D	SB	950	650	1050	600	500	4-14φ		H	約710kg
3SK-200K			200kVA	D	SB	1000	700	1150	650	550	4-14φ		H	約880kg
3SK-250K			250kVA	D	SB	1100	750	1250	700	600	4-18φ		H	約1000kg
3SK-300K			300kVA	D	SB	1150	750	1300	700	600	4-18φ		H	約1250kg
3SK-400K			400kVA	D	SB	1300	850	1550	800	750	4-18φ		H	約1700kg
3SK-500K			500kVA	D	SB	1300	850	1650	800	750	4-18φ		H	約1870kg


◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

標準品は端子台引出しタイプですが、各種部品の取付加工も致します。

500VA～10kVA迄の形状は電圧によってV形からSB形に変わる場合があります。

電圧や配線口の取り方によって大きさが変わりますので指定事項をご指示のうえ、図面を請求してください。

形状・寸法図



特注三相トランス・三相ケース入りトランス